

BI RAY®



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

УСТАНОВКА
"ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВА"
ML260B-2F

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку продукции производства BI RAY.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: AC100-240V, 50-60HZ

Мощность: 180 Вт

Источник света: 2 светодиода по 60 Вт, 40 светодиодов RGB для поверхностного монтажа
Светодиодные лампы

Каналы: 24/16CH

Режим управления: голосовое управление, ведущий-ведомый, самодвижущийся, DMX512

Горизонтальное положение: 540°

Вертикальное положение: 180°

ФУНКЦИИ МЕНЮ

Адрес	A001-A512	Настройка адреса 512
CHnd	24CH	24 канала
	16CH	16 каналов
SLnd	Auto	Автоматический режим хоста
	Soun	Режим звука хоста
	SL 1	DMX
	SL 2	Режим вспомогательного устройства
SHnd	SH 0	Эффект 0 (рекомендуется)
	SH 1	Эффект 1
	SH 2	Эффект 2
	SH 3	Эффект 3
SEnS	0-99	Регулировка чувствительности, управляемая звуком
bLAd	bLAc	Нет обнуления сигнала 512
	Auto	Нет сигнала 512 в автоматическом режиме
	Soun	Нет сигнала 512 в звуковом режиме
	HoLd	Нет сигнала 512 для сохранения предыдущего состояния консоли
LEd	OFF	Экран выключится через 5 секунд
	On	Экран будет постоянно включен
dISp	no	Отображение обратного направления
	YES	Отображение положительного направления
rPAN	no	Вращение двигателя по оси X вперед
	YES	Обратное вращение двигателя по оси X
rTiL	no	Вращение двигателя по оси Y вперед
	YES	Обратное вращение двигателя по оси Y
REST	YES	Сброс системы
C000		Отображение температуры

КАНАЛЫ

24СН	16СН	Функция	Инструкции
1	1	Точное панорамирование по горизонтали	0-255
2		Вертикальное вращение	0-255
3	2	Точная регулировка наклона	0-255
4		Регулировка скорости по горизонтали и вертикали, полное затемнение	0-255
5	3	Мигание от медленного к быстрому	0-255
6	4	Красный луч 1	0-255
7	5	Зеленый луч 1	0-255
8	6	Синий луч 1	0-255
9	7	Белый луч 1	0-255
10	8	Красный луч 2	0-255
11	9	Зеленый луч 2	0-255
12	6	Синий луч 2	0-255
13	7	Белый луч 2	0-255
14	8	Точное панорамирование по горизонтали	0-255
15	9	Вертикальное вращение	0-255
16	10	Нет эффекта	0-7
		Градиент луча 1	8-127
		Прыжок луча 1	128-255
17	10	Нет эффекта	0-7
		Градиент луча 2	8-127
		Прыжок луча 2	128-255
18	11	Изменение скорости движения самоходки от медленной к быстрой	0-255
19	12	Эффект светодиодной ленты 1	0-255
20	12	Эффект светодиодной ленты 2	0-255
21	13	Скорость светодиодной ленты	0-255
22	14	Нет эффекта	0-15
		Быстрое самодвижение, выключение с голосовым управлением	16-127
		Медленное самодвижение, включение с голосовым управлением	128-255
23	15		
24	16	250-255	Сброс настроек

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML260B-2F	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____