

Руководство пользователя



ML6A

1. Технические характеристики:

1. Рабочее напряжение: 100 В – 240 В / 50 Гц
2. Потребляемая мощность: 150 Вт
3. Параметры лампы: 10 ламп CREE 10WRGB, красный зеленый лазер 50 мВт
4. Режим управления: международный DMX512, 22 канала
5. Режим работы: DMX512, ведущий/ведомый, автоматический, речевое управление
6. Режим затемнения: Сверхплавное затемнение 0 ~ 100%
7. Стробоскоп: 20 вспышек в секунду

2. 22 канала

Канал	Функция	Значение DMX	Описание
1	Двигатель оси X	0 - 255	0 ~ 255 Вращение 0 - 540 градусов
2	Скорость двигателя оси X	0 - 255	0 ~ 255 скорость от высокой до низкой
3	Двигатель «пчелиного глаза»	0 - 255	0 - 128 вращение 0 - 180° 128 - 191 Бесступенчатое вращение вперед 192 - 255 Бесступенчатое вращение назад
4	Двигатель 1	0 - 255	Вращение 0 - 188 градусов
5	Двигатель 2	0 - 255	Вращение 0 - 188 градусов
6	Двигатель 3	0 - 255	Вращение 0 - 188 градусов
7	Двигатель 4	0 - 255	Вращение 0 - 188 градусов
8	Двигатель 5	0 - 255	Вращение 0 - 188 градусов
9	Двигатель 6	0 - 255	Вращение 0 - 188 градусов
10	Общее затемнение	0 - 255	Линейное затемнение от темного к светлому
11	Стробоскоп	0 - 9	Нет функции
		10 - 255	От медленного к быстрому
12	«Пчелиный глаз» красный	0 - 255	Затемнение красного 0 - 100
13	«Пчелиный глаз» зеленый	0 - 255	Затемнение зеленого 0 - 100
14	«Пчелиный глаз» синий	0 - 255	Затемнение синего 0 - 100
15	«Пчелиный глаз» белый	0 - 255	Затемнение белого 0 - 100
16	Луч красный	0 - 255	Затемнение красного 0 - 100
17	Луч зеленый	0 - 255	Затемнение зеленого 0 - 100
18	Луч синий	0 - 255	Затемнение синего 0 - 100
19	Луч белый	0 - 255	Затемнение белого 0 - 100
20	Красный лазер	0 - 255	Затемнение красного 0 - 100
21	Зеленый лазер	0 - 255	Затемнение зеленого 0 - 100
22	Управление макрофункцией	0 - 50	Каналы с 1 по 21 действительны
		51 - 150	Случайная автоматическая работа
		151 - 250	Автозапуск, управляемый голосом
		251 - 255	3-секундный сброс

3. Меню

addr	A001 - A512	Установка 512 адресов
Chnd	22CH	Отображение номера каналов
Shou (режим работы)	d512	Режим DMX512
	Auto	Автоматический режим
	Sond	Звуковой режим
SEns	0 - 100	Настройка нулевой плотности голосового управления
LEd	OFF	Дисплей всегда включен
	ON	Гибернация шоу
Disp	OFF	Прямое направление шоу
	ON	Обратное направление шоу
rSt	Yes/no	Ручной сброс

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Моторизованная световая голова	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Адрес: Floor3 of Building 6, DeQing Industrial Zone, TongXin Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML6A	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____