



Руководство пользователя

Моторизованная светодиодная голова типа SPOT 100 Вт



Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию.

ML100S

ЖК-дисплей

Menu	Меню	Reverse (Обратный) Voice sensitivity (Голосовая чувствительность) No signal Mode (Режим отсутствия сигнала) Reset (Сброс) Restore default settings (Восстановить настройки по умолчанию) Factory setting (Заводская настройка)
Addr	Адрес	Для изменения адреса нажимайте кнопки со стрелками вверх/вниз, а для сохранения адреса нажмите кнопку ОК.
Disp	Дисплей	Нажимайте кнопки со стрелками вверх/вниз, чтобы скорректировать обратный дисплей, нажмите кнопку ОК для сохранения.
En/Ch	Английский/ китайский	Для выбора китайского или английского языка нажимайте кнопки со стрелками вверх/вниз, для сохранения нажмите кнопку ОК.
Mode	Режим	Режим DMX Быстрый автоматический режим Медленный автоматический режим
15CH	Канал	15 канал

15-канальное управление

Канал	Функция	Описание
1	0 - 255	Работа в горизонтальной плоскости
2	0 - 255	Работа в вертикальной плоскости
3	0 - 255	Затемнение, от темного к яркому
4	0 - 255	Стробоскоп
5	Color	Цвет
	1 – 159	Выбор фиксированного цвета
	160 – 255	Автоматическое изменение цвета
6	Gobo Wheel 1	Колесо гобо 1
	0 – 219	Выбор фиксированного гобо
	220 – 255	Автоматическая смена шаблона
7	0 - 255	Автоматическое вращение колеса гобо
8	Gobo Wheel 2	Колесо гобо 2
	0 – 219	Выбор фиксированного гобо
	220 – 255	Автоматическая смена шаблона
9	0 - 255	Изменение масштаба
10	0 - 255	Вращение объектива
11	0 - 255	Скорость по осям X, Y
12	0 - 255	Точная настройка оси X
13	0 - 255	Точная настройка оси Y
14	5 – 255	Эффект Strip
15	200 – 255	Сброс

Технические характеристики:

Напряжение: 100 - 240 В, 50 - 60 Гц

Мощность: 120 Вт

Источник света: одна белая лампа мощностью 100 Вт

Гобо: 1 белый + 7 гобо

Цвет: 1 белый + 7 цветов

Каналы управления: 15 каналов

Режим управления: активация звуком, ведущий-ведомый, автоматический режим, DMX

Ось X: 540°

Ось Y: 270°

Ручная фокусировка

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
 - неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Моторизованная световая голова	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Адрес: Floor3 of Building 6, DeQing Industrial Zone, TongXin Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML100S	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____